

VOCU Baby Volume Pedal は、世界最小のペダルボリュームを目指したアクティブボリュームペダルです。ミュート ~ 1% ~ 100% ~ 最大約 +12dB ブーストまでのボリュームを、光センサーによる小さなボリュームペダルで無段階にコントロールすることが可能です。ハイインピーダンス入力 / ローインピーダンス出力設計のため、インピーダンスマッチングを気にせずあらゆる機器に対応でき、マッチングの悪いエフェクター間に設置すればバッファアンプの役割も果たします。

Right Side



Left Side



仕様

サイズ :

縦 95mm × 横 45mm × 高 52mm

重量 :

185g

消費電流 :

30mA 未満

電源 :

DC9V Center - ; 30mA 以上

ブーストレベル :

Min 最小 / Max 最大時 : 約 +6dB

Min 最大 / Max 最大時 : 約 +12dB

入カインピーダンス :

1M Ω

出カインピーダンス :

100 Ω

主な特長

- エフェクトボードスペースを大きく開放する極小サイズ
- 4つのレベル間をコントロールできるアクティブボリュームサーキット
- 光センサーペダルによるスムーズなボリュームコントロール
- 最大約 +12dB のレベルブースト機能
- ペダル全開時と全閉時に任意のレベルを設定できるレベル設定ノブ
- かかと側に設置されたミュート On/Off スイッチ
- ミュート機能の動作を指定できるトグル / モーメンタリー切り替えスイッチ

使用例

- 一般的なフルボリューム
かかと側でボリューム 1%、つま先側でボリューム 100% のフルボリュームコントロール。完全な無音が必要な場合には、ペダルをかかと側に強く押し込んでミュート機能をオンにします。
- 可変範囲を限定するリミットボリューム
かかと側で 30% ~ つま先側で 100% のようにペダルでのボリューム可変範囲を限定することができます (出荷時設定)。
- レベルブースト
かかと側で 100% ~ つま先側で +12dB ブーストのように可変レベルブーストペダルとして使用することができます。
- プッシュレベルブースト
付属のプッシュラバーをペダルつま先側下に貼付けることによって、かかと側で 1% (あるいは 70% など)、標準つま先側で 100%、つま先側に強く押し込むと 110% というような、Mute を入れて 4 つのボリュームをコントロールすることができます。
- バッファアンプ
インピーダンスミスマッチング等の相性の悪い機器の間に設置することで、ミスマッチングによる不具合 (レベルの低下、ノイズ、高音域のドロップ、スイッチングポップノイズなど) を軽減することができます (あらゆる環境における不具合解消を保証するものではありません)。

付属品

つま先側予備ラバーシート × 1、プッシュブーストラバー低 × 2、プッシュブーストラバー高 × 2、底板用ゴム足 × 4、DC コード (40cm / 片側 L、品番 DC04LS) × 1、取扱説明書、保証書

注意 : 本機は最小化のためにバッテリーを内蔵しておりません。本機を使用するには別途 AC アダプタ等 (DC9V Center - ; 30mA 以上) の外部電源を用意して頂く必要があります (DC ケーブル 1 本付属)。

注意 : 外観の仕様は告知なく変更されることがあります。

